

# Anleitung Surf-Simulator



## Jeder Surfer surft auf eigene Gefahr

### Aufbau

- Motor auf ebenem, hartem Boden platzieren. Metallfüsse einstecken. Feder montieren
- Bedienpult auf Tisch stellen. Verbindungskabel des Bedienpultes an Motor anschliessen
- Fallkissen über Motor legen. Darauf achten wo der Eingang sein soll
- Surfbrett aufschrauben
- Reissverschluss am Fallkissen (hinten) schliessen
- Schlauch über das Gebläse stülpen und anschliessen. Das Gebläse bleibt für den Betrieb dauernd angeschlossen

### Betrieb

Der Bediener ist verantwortlich für die Sicherheit und den Betrieb. Er konzentriert sich auf den Surfer und lässt sich nicht ablenken. Wir empfehlen den Betrieb mit Joystick (vorwärts oder rückwärts) und mit dem Drehknopf zur Erhöhung der Schwierigkeit. Die Schwierigkeit lässt sich mit dem Drehknopf langsam und stufenweise erhöhen. Beim Fall des Surfers sofort den Joystick loslassen, dann stoppt das Brett. **Der Spieler/Surfer muss die Schuhe ausziehen**, am besten Barfuss. Den Surfer darauf aufmerksam machen, dass er sich beim Fall möglichst ins Fallkissen und nicht aufs Brett fallen lässt. **Das Surfbrett muss jederzeit trocken sein**, ansonsten ist Rutschgefahr!

Bei **starkem Wind** muss das **Gebläse ausgeschalten** und das Spiel aus Sicherheitsgründen **beendet** werden

Unter folgenden Bedingungen ist das Surfen **verboten**:

- Personen max. Gewicht 110kg
- Personen unter Einfluss von Alkohol oder Drogen
- Bei Schwangerschaft
- Personen mit Herz-Beschwerden, Rückenproblemen, Verletzungen, Epilepsie, hohem Blutdruck

Weiter gilt zu beachten: Schuhe, spitze Gegenstände, Schmuck, Brillen ausziehen/weglegen